静岡県　三島市民文化会館　小ホール　音響回線図

下手袖コネクタ盤

下手16ch(B)マルチ+XLRパラ16ch
客席16ch(A)マルチ+XLRパラ8ch
上手16ch(C)マルチ+XLRパラ8ch
インカム回線
LAN x8
光コネクタ　x 2
平行口(15A)

パッチ盤から各盤までの既設LANケーブル長(※合計長100m以内)

→下手袖コネクタ盤
16m
→下手奥コネクタ盤
25m
→上鳥屋コネクタ盤
30m
→上手奥コネクタ盤
36m
→PAブースコネクタ盤
45m
→映写室
47m

舞台袖架盤

下手16ch(B)マルチ+XLRパラ16ch
インカム回線
音響用直電源　Cx4
平行口(15A)

-----LAN・光コネクタパッチ盤-----
Dante(pri) LANスイッチ
Dante(sec) LANスイッチ
制御用LANスイッチ
LAN x26
光コネクタ　x 11

下手盤

袖架

下手奥盤

下手奥コネクタ盤

下手16ch(B)マルチ
舞台奥下手スピコン 1/2
LAN x 2
平行口(15A)

上手奥コネクタ盤

上手16ch(C)マルチ
舞台奥上手スピコン 1/2
LAN x 2
平行口(15A)

上手奥盤

3袖

床5/6 S

床7/8 S

2袖

床7/8 M

操作盤付近

下手16ch(B)マルチ+XLRパラ4ch
ANN1/2/3/4
インカム回線

上手袖コネクタ盤

上手16ch(C)マルチ+XLRパラ2ch
上手袖スピコン 1/2/3/4

床9/10 M

中割

床1/2 S

床3/4 S

1袖

操作盤

上手盤

床1/2 M

床3/4 M

床5/6 M

上鳥屋盤

PAブースコネクタ盤(客席最後方)

客席16ch(A)マルチ+XLRパラ16ch
下手16ch(B)マルチ+XLRパラ4ch
上手16ch(C)マルチ+XLRパラ4Ch
インカム回線
LAN x4
光コネクタ　x 2
音響用直電源　Cx1

その他　回線

客席マイク回線
・下手1/2
・上手3/4

調光卓
インカム回線
調光系モニターＳＰ

ピンルーム
インカム回線
調光系モニターＳＰ

シーリング
シーリング　1/2
インカム回線

映写室
映写室　1/2
調光系モニターＳＰ
インカム回線
LAN x2
光コネクタ　x 3
平行口(15A)

スノコ
スノコ　1/2

上鳥屋コネクタ盤

上手(C)マルチXLRパラ16ch
客席(A)マルチXLRパラ8ch
下手(B)マルチXLRパラ8ch
インカム回線
LAN x4
光コネクタ　x 2
音響用直電源　Cx4